



# SENSORES

## CONTACTO

El sensor de contacto para puertas o ventanas Z-wave te permitirá estar tranquilo en los momentos que te encuentres fuera de tu hogar. Recibe alertas y acciona escenas en conjunto con demás dispositivos Z-wave para disuadir cualquier intrusión en tu hogar o local comercial.

### CÓDIGO

R23001

### VOLTAJE DE OPERACIÓN

3V DC

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Pilas CR2-3V x 1

### CORRIENTE MÁXIMA

1uA (modo standby)

### TIPO DE SENSOR

Magnético

### MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zwave Serie 500

### CERTIFICACIÓN

Zwave Plus

### FRECUENCIA

908.42 MHz

### COBERTURA

30m (con línea de vista)

### REPETIDOR ZWAVE

No

### REPORTE DE CONSUMO

No

### PUERTOS

No

### ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

### BOTONES

Botón de servicio: inclusión, exclusión, reset

### DIMENSIONES

71 x 20 x 22 mm



### CERTIFICACIONES



Z-Wave Plus Serie 500



Ultra bajo consumo



Sin cables, alimentación por pilas



Crea escenas con otros dispositivos Z-Wave



No consume recursos de red WiFi



Compatible con asistentes de voz

\*Requieren controlador Zwave para su funcionamiento