



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

BASIC BT

AMPLIFICADOR Y RECEPTOR DE AUDIO

APLICACIONES

Residencial
Restaurante
Local comercial

CÓDIGO

R42011

VOLTAJE DE OPERACIÓN

24V DC

CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA

4.16A

MULTIROOM

No

POTENCIA DE SALIDA

2x50W por canal a 4 ohms
2x30W por canal a 8 ohms

IMPEDANCIAS COMPATIBLES

4, 8, 16 OHMS

RESPUESTA DE FRECUENCIA

20Hz a 20KHz

DISTORSIÓN (THD+N)

<0.1% a 1W 1KHz

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Bluetooth

CONECTIVIDAD

Bluetooth 5.0 AAC, SBC (10m)

PUERTOS DE ENTRADA

Analógico:

RCA

Digital:

USB

DAC

Óptico

PUERTOS DE SALIDA

Analógico:

Salida Altavoces

Subwoofer

ACCESORIOS

Antenas externas

Control Remoto

Adaptador de poder

